

GHID UTILIZARE ELTRADE A 300 - A300SD

La pornirea casei (tasta "ON"), daca este setat doar un singur operator si fara parola, se va intra direct in vanzare.

Daca sunt mai multi operatori, va apare pe ecran "-----", si trebuie introdusa parola utilizator, apoi tasta TOTAL pentru a intra in vanzare

Vanzarea :

Ex:

-Se introduce cantitatea (ex: 1) x PRET (ex.12.30) se apasa tasta VD ,se introduce nr.

Articolului (ex:5) -se apasa tasta PLU (daca avem mai multe produse pe acelasi bon, se vor repeta pasii de mai sus pentru fiecare produs in parte)- STL (pentru a verifica valoarea totala a bonului)-TOTAL (pentru a finaliza vanzarea)

Anulare

-Pentru anulara unui bon , daca nu a iesit hartie se anuleaza apasand tasta "CL" dupa care se reia de la inceput

-Pentru anulara unui bon ,daca a iesit hartie dar nu s-a apasat TOTAL,se anuleaza apasand tasta VD pana nu mai iese hartie, apoi cu tasta STL verificam ca valoarea bonului sa fie 0 si apasam tasta TOTAL

-Un bon finalizat (sa apasat tasta TOTAL) nu se mai poate anula din casa de marcat. Bonul nu se mai da clientului, si pe baza declaratiei vanzatorului se va anula prin contabilitate.

Rapoarte

-Raport X (de verificare) se apasa tasta ON scurt ,pe ecran apare"-----", parola 11111111 TOTAL

-Raport Z (Zilnic se scoate la inchiderea programului) se apasa tasta ON scurt ,pe ecran apare"-----", parola 22222222 TOTAL

ATENTIE !!! Daca au trecut mai mult de 24 de ore de la ultimul Raport Z pe casa de marcat apare litera H si ora ex:H 14:30(trebuie scos zetul)

-Raport periodic sumar : se apasa tasta ON scurt ,pe ecran apare"-----", parola 22222222 dupa care 11 STL, Data de inceput a raportului (ex: 010811),tasta X, data de sfarsit a raportului(ex: 310811),tasta VD

-Raport pe articole : se apasa tasta ON scurt ,pe ecran apare"-----", parola 22222222 dupa care 1 D2

Pentru a putea urmari vanzarile pe articole, acest raport trebuie scos periodic

-Raport periodic detaliat : se apasa tasta ON scurt ,pe ecran apare"-----", parola 22222222 dupa care 1 STL, Data de inceput a raportului (ex: 010811),tasta X, data de sfarsit a raportului(ex: 310811),tasta VD

-Inlocuitor Raport Z (atunci cand se pierde raportul Z) : Se scoate un raport periodic

detaliat unde data de inceput si data de sfarsit a raportului este data in care a fost emis raportul Z lipsa.

Introducere articole :

ON (.....) 33333333

nr.art= numarul articolului

nume= nume produs

-Programarea nume produs: 2 4/8 4 3/7 nr.art. 2/6 TOTAL nume TOTAL

nume – se va introduce folosind tabelul de mai jos :

1/5 2/6 3/7 4/8 ON PLU

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2_		!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
3_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4_	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5_	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
6_	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7_	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
8_	A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
9_	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
A_	a	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
B_	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я

Pentru ca pe tastatura nu exista A,B,C,D,E,F vom folosi corespondentele lor

1/5 2/6 3/7 4/8 ON PLU

-Programare pret 2 4/8 1 3/7 nr.art. 2/6 pret TOTAL

-Programare tva 3 4/8 3 3/7 nr.art. 2/6 cota TVA(1-5) TOTAL (grupa 5 este NON TVA)

-Programare departament 3 4/8 1 3/7 nr.art. 2/6 nr.dep. TOTAL (apartenenta la departament)

ATENTIE:

- pentru un articol trebuie sa programam minim denumirea si tva-ul

- un articol nu poate fi modificat decat dupa ce este efectuat raportul z